

CARATEC INSTALL STROMADAPTER

CI200A Stromadapter Radio Ein/Aus Wippschalter

Caratec Install Stromadapter
Radio Ein/Aus Wippschalter
CI200A
1 Stück



EAN 4260128794144

caratec®

Caratec GmbH
Carl-Bosch-Str. 7 · DE-76829
Landau

Produktinformation & Montageanleitung

Mit diesem Adapter lässt sich das Radiogerät auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten. Die integrierte Schutzschaltung verhindert, dass durch den Schalter andere Verbraucher eingeschaltet werden. Bei Stellung I ist das Radio eingeschaltet. Bei Stellung 0 ist das Radio ausgeschaltet, sofern die Zündung nicht eingeschaltet ist.

WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass die Batterie bei längerem Radiobetrieb nicht übermäßig entladen wird. Zum Beispiel, wenn diese nicht über eine externe Stromquelle (z. B. Landstrom, Solar) nachgeladen wird oder der Fahrzeugmotor läuft.



Montage:

Prüfen Sie zunächst, ob die Steckerbelegung an Radio und Fahrzeug übereinstimmen. Bei Bedarf können die Leitungen für Dauerstrom (gelb) und Zündung (rot) umgesteckt werden.

Öffnung (20 mm Durchmesser) für den Schalter bohren. Das Leitungspaar für den Schalter vom ISO Stecker kommend durch die Öffnung ziehen und auf den Schalter aufstecken. Anschließend den Schalter ausrichten und in die Bohrung einrasten.

Den Adapter erst auf das Radio, dann auf den fahrzeugseitigen Leitungssatz aufstecken.

ALTERNATIVER ANSCHLUSS:

Wenn die Masse (Minuspol) von Aufbau- und Fahrzeugbatterie dauerhaft verbunden ist, kann die Dauerstrom-Leitung (gelb) zum Radio auch an die Aufbatterie angeschlossen werden. Leitung mit einer 10A Sicherung absichern.

WICHTIGER HINWEIS: Angaben ohne Gewähr. Diese Angaben sind nur als Einbauhilfe gedacht.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 6341 38095-77
E-Mail: service@caratec.de

© 09/2021 Caratec GmbH · Änderungen und Irrtum vorbehalten · ALV0024